



Éteindre son installation de chauffage en été

ACTION : Eteignez votre chaudière et tous les appareils annexes électriquement et hydrauliquement

C'est la fin de la période de chauffage. Il y a plusieurs choses à faire pour préserver l'installation et éviter qu'elle gaspille de l'énergie pendant la belle saison.

1.1. Votre chaudière sert à fournir le chauffage ET l'eau chaude sanitaire :

Mettez l'installation en position « été » ou « eau chaude »



Mettez l'installation en position « OFF »



1.2. Votre chaudière ne fournit QUE le chauffage :

1. Eteignez les pompes de circulation du circuit de chauffage.



Attention : il ne faut pas arrêter les circulateurs qui servent au fonctionnement de la chaudière (circulateur de recyclage) ou à la production d'eau chaude, mais uniquement celui qui sert à la circulation de l'eau dans les radiateurs ou le chauffage au sol. En cas de doute, il vaut mieux poser la question au chauffagiste lors de sa prochaine visite.

➔ Voir fiche « Réglage des pompes de circulation »



2. Evitez l'effet de thermosiphon dans le circuit de chauffage (phénomène de circulation naturelle d'un liquide dans une installation du fait de la variation de sa masse volumique en fonction de la température). Pour cela, coupez les vannes du circuit de chauffage en mettant un panneau pour l'indiquer.



3. Ouvrez les robinets thermostatiques des radiateurs à fond et vérifiez que le circulateur de chauffage ne fonctionne pas.

Actions	Date de réalisation
Mettez la chaudière en mode été	
Fermez les vannes de départ chauffage et posez un panneau d'indication	
Ouvrez les robinets thermostatiques	
Vérifiez que le circulateur de chauffage ne fonctionne pas	
Faites tourner le circulateur quelques minutes (seulement si les vannes sont ouvertes)	Juillet : Septembre :